

ШЭ2607 130

Шкаф центральной сигнализации ШЭ2607 130

Назначение

Шкаф предназначен для выполнения функций центральной аварийнопредупредительной звуковой и световой сигнализации на объектах энергосистем, оснащенных микропроцессорными и электро-механическими устройствами РЗА.

Состав

Шкаф ШЭ2607 130 (ШЭ2607 130130) содержит один комплект (два комплекта).

Особенности

Каждый комплект шкафа выполняет функцию центральной сигнализации для двух участков.

Принцип действия

Функции комплекта А1 (А2) реализованы на базе микропроцессорного терминала БЭ2704V130.

В состав терминала БЭ2704V130 входит регистратор событий. Входы аналоговой импульсной сигнализации, подключенные к датчикам постоянного тока, реагируют на импульсы тока с заданной уставкой по амплитуде 50 или 200 мА. Максимальное количество присоединяемых к аналоговым шинкам устройств защит ограничено номиналом защитного предохранителя на 2А. Входы групповой сигнализации шкафа имеют возможность подключения своего токоограничивающего резистора контроля обрыва шинок для случая, если его нет на дальнем конце. Для каждого входа предусмотрены кнопки опробования для быстрого тестирования функций терминала. В шкафу предусмотрены дискретные входы с выводами на светодиодные индикаторы с действием на аварийную или предупредительную сигнализацию, резервные выходные реле для передачи логических сигналов, промежуточные реле для приема дополнительных сигналов с внешних устройств или устройств шкафа. Питание световой и звуковой аппаратуры шкафа осуществляется непосредственно с 1ой секции питания и предусматривает функцию АВР с переключением на 2ую секцию.



Основные технические параметры	
Номинальное напряжение оперативного постоянного или выпрямленного тока $U_{пит}$, В	220 или 110
Аналоговых входов шинок групповой сигнализации	4
шинок вспомогательной сигнализации	2
дискретных входов индивидуальной сигнализации	32
дискретных входов регистрации	6
входов световой сигнализации	4

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

erk@nt-rt.ru | www.ekra.nt-rt.ru